

MV_SDTESN3 - Considera TES que não atualiza estoque

Produto	: Microsiga Protheus® Estoque e Custos – Versão 11	Data da publicação	: 25/05/15
Chamado	: TSBRZJ	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Realizada melhoria no relatório de **Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460)** com o novo parâmetro **MV_SDTESN3** que considera o saldo de poder de terceiros no Tipo de Entrada/Saída (TES) que não atualiza estoque. Desta forma, ele é utilizado quando a pergunta do relatório **Saldo em poder de 3º?** estiver configurada com a opção **SIM** e pode assumir os seguintes critérios:

- **0 (zero)**: desconsidera saldo com registro da tabela **SB6 (Saldo em/de poder de terceiros)** que contém TES que não atualiza estoque (comportamento padrão).
- **1 (um)**: considera saldo com TES que não atualiza estoque e, inclusive, subtrai da composição do saldo em estoque os itens que estão em poder de terceiros.
- **2 (dois)**: considera saldo com TES que não atualiza estoque, porém, não realiza a subtração do saldo em poder de terceiros para composição do saldo em estoque.

Importante

A ativação do parâmetro **MV_SDTESN3** faz com que o ponto de entrada **A460TESN3** seja desconsiderado, prevalecendo a configuração do parâmetro. A seguir, estão as configurações necessárias para realizar a correspondência entre os comportamentos do ponto de entrada e do novo parâmetro.

A460TESN3 – .F.: corresponde ao MV_SDTESN3 = 0.

A460TESN3 – .T.: corresponde ao MV_SDTESN3 = 1.

A460TESN3 – .T. e variável nSumQtTer = 0: corresponde ao MV_SDTESN3 = 1.

A460TESN3 – .T. e variável nSumQtTer = 1: corresponde ao MV_SDTESN3 = 2.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado. Se o parâmetro **MV_SDTESN3** estiver ativo (valores **1** ou **2**), o ponto de entrada **A460TESN3** é desconsiderado no relatório de **Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460)**.

Importante

O ponto de entrada **A460TESN3** é utilizado somente quando o parâmetro **MV_SDTESN3** estiver com valor **0**.

Procedimento para Configuração

- No módulo **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambiente / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)** e crie o parâmetro **MV_SDTESN3** conforme especificações abaixo:

Nome da Variável	MV_SDTESN3
Tipo	Numérico
Descrição	Considera saldo em poder de terceiros com TES que não atualiza estoque. Apresenta as opções 0 = Não; 1= Sim e 2 = Sim. Não subtrai saldo de TES quando o campo F4_PODER3 = Não.
Valor Padrão	0

Procedimento para Utilização

- Aplique o *patch* deste chamado (TSBRZJ).
- Atribua o valor 1 (um) ao parâmetro **MV_SDTESN3**.
- No módulo **Estoque e Custos (SIGAEST)**, acesse **Relatórios / Legais / Registro de Inventário Mod 7 (MATR460)** e configure a pergunta **Saldo em poder de 3º?** com a opção **Sim**.
- Gere o relatório e verifique que os registros com TES que não atualizam estoque serão considerados na composição dos saldos.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SB2 – Saldo em estoque. SB6 – Saldo em/de poder de terceiros. SF4 – Tipos de Entrada/Saída.
Rotinas Envolvidas	Relatório Registro de Inventário Modelo 7 (MATR460).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®