

Criação do Parâmetro MV_CTCFSDA

Produto	: Microsigla Protheus® Gestão de Transportes versão 11		
Chamado	: TSPUWV	Data da publicação	: 18/06/15
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Implementada a melhoria na rotina **Cálculo de Frete (TMSA200)**, com a criação do parâmetro **MV_CTCFSDA**, que permite cancelar o CT-e em modo de Contingência FS-DA, quando o parâmetro **MV_CTECAN** estiver habilitado.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CTCFSDA
Tipo	Logico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Cancelamento do CTe em modalidade FSDA o parâmetro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN.

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_CTCFSDA	.T.

Procedimento para Utilização

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Recebimento / Cálculo de Frete (TMSA200)**.
2. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **CT-e**.
3. Clique em **Transmitir** na modalidade de Contingência FS-DA.
4. Selecione o CT-e transmitido.
5. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Estorno**.
6. Estorne o CT-e gerado em modalidade de Contingência FS-DA.
Observe que o estorno é realizado sem a autorização da SEFAZ.
7. Clique em **Confirmar**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	DT6 – Documentos de Transporte.
Rotinas Envolvidas	TMSA200 – Cálculo de Frete.
Sistemas Operacionais	Windows® / Linux®