

# PONTO ELETRÔNICO - Como parametrizar o layout da Portaria 1510/2009 (modelo AFD) no Logix?

Para efetuar a parametrização de um novo relógio para atender a Portaria 1510/2009 será necessário efetuar o procedimento abaixo:

- 1) Cadastrar o modelo do relógio no programa RHU5530, informando no campo "Função" a opção "AFD".
- 2) Cadastrar o relógio no programa RHU5300, informando o modelo cadastrado no RHU5530, o número de fabricação do relógio no campo "Número fabricação REP", a opção "AFD" no campo "Uso".
- 3) Incluir no programa RHU1920 o modelo cadastrado no RHU5530, marcar a opção "AFD" no campo "Função", informar o caminho no qual os arquivos de marcações estarão para serem importados no Logix, informar 000 no campo "Extensão" e "Processado" no campo "Indicador processamento análise".
- 4) Importar as marcações no programa RHU0291, informando o código do modelo (cadastrado no programa RHU5530).

Após confirmar algumas validações que o programa faz, será mostrada uma tela para selecionar o arquivo de marcações (lote).

Para selecionar o arquivo, basta navegar com a seta para cima e para baixo, posicionando o cursor sobre o arquivo (lote) desejado e teclar ESC.