

Tamanho Máximo dos Grupos de Campos 091, 092 e 093

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|------------|
| Produto | : Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8 | | |
| Chamado | : TSCIX2 | Data da publicação | : 30/04/15 |
| País(es) | : Todos | Banco(s) de Dados | : Todos |

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE1189M**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Desenvolvido compatibilizador para alterar o tamanho máximo dos grupos de campos **091, 092 e 093** para 254, de forma a permitir que os campos pertencentes à estes grupos possam ter tamanhos maiores.

Efetuada ajuste nos compatibilizadores **GFE11881** e **GFE11892** para assumir como tamanho dos campos **A1_END, A2_END, A1_BAIRRO, A2_BAIRRO, A1_EMAIL** e **A2_EMAIL**, o maior valor entre o tamanho cadastrado no dicionário de campos (**X3_TAMANHO**) e do grupo de campos (**XG_SIZE**).

Nota: Caso o tamanho do campo seja maior do que o do seu respectivo grupo, o Sistema atualizará o tamanho do grupo com este valor.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE1189M** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFE1189M** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **27/04/2015**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Grupos de Campos** no arquivo **SXG - Grupos de Campos**:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Grupo | 091 |
| Nome | Endereço de Emitente |
| Tamanho Máx. | 254 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Grupo | 092 |
| Nome | Bairro de Emitente |
| Tamanho Máx. | 254 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Grupo | 093 |
| Nome | E-mail de Emitente |
| Tamanho Máx. | 254 |

Procedimento para Utilização

Passos para o teste:

1. Execute o compatibilizador **GFE1189M** conforme procedimentos para implementação.
2. Verifique se o tamanhos dos grupos de campos foram alterados.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tabelas Utilizadas | SXG - Grupos de Campos |
| Rotinas Envolvidas | GFE1189M - Compatibilizador GFE1189M |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |