

## Tamanhos de Filiais

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	<b>Chamado</b>	: TEYSHG
<b>Data da criação</b>	: 27/06/2012	<b>Data da revisão</b>	: 31/08/2012
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Foi adicionado grupo de campos, do tamanho da filial do sistema, para os dos pergunes do SIGAGFE, para que se adaptem dependendo do tamanho da filial utilizada.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador U\_GFE11542 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U\_GFE11542 no campo Programa Inicial.

### **!** *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/06/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U\_GFE11542().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

- Alterado perguntas no dicionário SX1 :

- GFEA040	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA055	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA056	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA057	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA067	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA070	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA094	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA096	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA097	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA098	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA110	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA111	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA116	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEA117	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEC050	

<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFEC055	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER040	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER050	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER055	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER070	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER090	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER091	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER092	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)
- GFER093	
<b>Grupo de Campos</b>	033 (filiais)

## Procedimento para Utilização

1 – Abra o SIGAGFE, vá até o Menu Movimentação > Pré-faturas > Geração Pré-Faturas > Clique no botão Gerar > Clique no botão OK > Abrirá a Tela de Parâmetros para visualizar os campos das filiais.

2 - Analise o tamanho dos campos de filiais. Para efetuar a troca do tamanho, abra o SIGACFG > Menu Dicionário > Base de dados > na 'árvore de menu' da nova tela, selecione o nome da empresa > Dicionário de dados > Grupo de campos. Procure no grid a descrição "Tamanho da Filial", e clique em Editar. Altere o valor do campo para 5 posições por exemplo. Lembrando que vai de 2 até 12 posições.

Agora, abra novamente o SIGAGFE, Menu Movimentação > Pré-faturas > Geração Pré-Faturas > Clique no botão Gerar > Clique no botão OK > Tela de Parâmetros, e verifique que o campo de filiais está aceitando 5 posições, como foi cadastrado.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SX1
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA040 GFEA055 GFEA056 GFEA057 GFEA067 GFEA070 GFEA094 GFEA096 GFEA097 GFEA098 GFEA110 GFEA111 GFEA116 GFEA117 GFEC050 GFEC055 GFER040 GFER050 GFER055 GFER070 GFER090 GFER091 GFER092 GFER093
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	00000012041/2012