



12471100 DLOGWMSMSP-12810 DT RECEBIMENTO COM SKIP LOTE GERANDO ORDEM DE SERVIÇO INDEVIDAMENTE PARA ARMAZÉM DA QUALIDADE



Sumário

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Dados Gerais | 2 |
| 2. Situação / Requisito | 2 |
| 3. Solução | 2 |
| 4. Demais Informações | 4 |
| 5. Assuntos Relacionados | 4 |



12471100 DLOGWMSMSP-12810 DT RECEBIMENTO COM SKIP LOTE GERANDO ORDEM DE SERVIÇO INDEVIDAMENTE PARA ARMAZÉM DA QUALIDADE



1. Dados Gerais

| | |
|--|---|
| Produto: | TOTVS Logística WMS |
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Logística |
| Módulo: | TOTVS WMS - Linha Protheus - WMS Protheus (SIGAWMS) |
| Função: | WMSDTCordemserviçoexecute.PRW |
| País: | Todos Países |
| Ticket: | 12471100 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSMSP-12810 |

2. Situação / Requisito

O processo do recebimento integrado com a qualidade e realizando *skip-lote* está deixando pendente de execução a Ordem de Serviço do armazém de qualidade no WMS (origem SD1), sendo que isso ocorre quando o parâmetro **MV_WMSEXJB** está ativo.

3. Solução

Efetuada alteração no sistema para que o processo de *skip-lote* para o armazém (origem SD1) seja executado de forma automática, independente da configuração de JOB.

Informações adicionais podem ser obtidas no documento: [Funcionamento da integração com qualidade no WMS com controle de estoque exclusivo.](#)



12471100 DLOGWMSMSP-12810 DT RECEBIMENTO COM SKIP LOTE GERANDO ORDEM DE SERVIÇO INDEVIDAMENTE PARA ARMAZÉM DA QUALIDADE



Exemplo de Utilização

| | |
|----------------------------------|---|
| Pré-requisitos | PARÂMETROS <ul style="list-style-type: none">○ MV_WMSNEW = .T.○ MV_QSKLENT = 0 (zero)○ MV_QNFENOR = SSS○ MV_WMSEXJB = .T. ○ JOB deve estar configurado no <i>Appserver</i>. |
| Configuração do Skip-lote | MATA010 <ul style="list-style-type: none">○ Para um produto com controle de lote e de WMS, configure na aba C.Q., o tipo de C.Q. como Q - SigQuality. MATA020 <ul style="list-style-type: none">○ Acesse a rotina pelo menu de Inspeção de Entradas.○ Informe SA2>A2_FATAVA (Fator Aval. > Pasta Outros) igual a 100. QIEA010 <ul style="list-style-type: none">○ Cadastre uma especificação para o produto, informando o ensaio e a não-conformidade. QIEA331 <ul style="list-style-type: none">○ Deve haver um plano de amostragem por ensaio. QIEA260 <ul style="list-style-type: none">○ Informe o fator de qualidade. WMSA030 <ul style="list-style-type: none">○ Deve haver uma sequência de abastecimento para o produto no armazém normal (01) e no armazém da qualidade (98), inclusive com a estrutura física de doca. MATA061 <ul style="list-style-type: none">○ Produto deve possuir cadastro de Produto x Fornecedor (MATA061). |



12471100 DLOGWMSMSP-12810 DT RECEBIMENTO COM SKIP LOTE GERANDO ORDEM DE SERVIÇO INDEVIDAMENTE PARA ARMAZÉM DA QUALIDADE



| | |
|----------------|---|
| | <p>MATA015</p> <ul style="list-style-type: none">Deve haver exatamente o mesmo endereço de doca no armazém 01 e no armazém 98. <p>IMPORTANTE</p> <p>Informações adicionais podem ser obtidas na documentação: Não apresenta o documento de entrada na Conf. Recebimento quando produto com skip lote.</p> |
| Cenário | <p>MATA103</p> <ul style="list-style-type: none">Inclua um documento de entrada para o produto em questão, no armazém 01.Por exemplo, não informar o armazém da qualidade, com o serviço de WMS e a doca em comum entre o armazém 01 e 98. <p>QIEA215</p> <ul style="list-style-type: none">Deve ter sido gerado um resultado para a Nota Fiscal e, obrigatoriamente, com o <i>status</i> Laudo Aprovado. <p>WMSA150</p> <ul style="list-style-type: none">Observe que foram geradas duas Ordens de Serviço: uma de origem SD7 e outra de origem SD1, sendo que a de origem SD1 e para o armazém 98 deve ter sido executada de forma automática. |

4. Demais Informações

Tabelas Utilizadas

- DCF - Ordens de Serviço

5. Assuntos Relacionados

Não se aplica.