

Grupo para Tamanho Pré-Faturas

Produto	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5		
Chamado	: TRIGT3	Data da publicação	: 05/01/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE11897**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criação de grupo de campos para **Numeração da Pré-Fatura**, para os perguntes **GFEA056, GFEA057, GFEA070B, GFER055, GFER093, GFEA111** e para os campos **GWK_NRPF, GWJ_NRPF, GWF_NRPREF**.

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE11897** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do **Protheus**, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **GFE1191** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a de liberação do chamado.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **GFE11897**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Campo** no arquivo **SX3 - Campos**:

Tabela	GWK
Ordem	2
Campo	GWK_NRPF
Tipo	Pré-Fatura
Tamanho	Grupo 090
Decimal	5
Título	Pré-Fatura
Descrição	Pré-Fatura

Tabela	GWJ
Ordem	2
Campo	GWJ_NRPF
Tipo	Pré-Fatura
Tamanho	Grupo 090
Decimal	5
Título	Pré-Fatura
Descrição	Pré-Fatura

Tabela	GWF
Ordem	45
Campo	GWF_NRPREF
Tipo	Pré-Fatura

Tamanho	Grupo 090
Decimal	5
Título	Pré-Fatura
Descrição	Pré-Fatura

2. Criação de **Pergunte** no arquivo **SX1 - Perguntas**:

Grupo	GFEA056
Ordem	
Pergunte	Envio de Pré-Fatura
Tipo	Caracter
Tamanho	Grupo 090
Decimal	0

Grupo	GFEA057
Ordem	
Pergunte	Confirmar /Cancelar Pré-Fatura
Tipo	Caracter
Tamanho	Grupo 090
Decimal	0

Grupo	GFEA070B
Ordem	
Pergunte	Fatura e Pré-Fatura
Tipo	Caracter
Tamanho	Grupo 090
Decimal	0

Grupo	GFER055
Ordem	
Pergunte	Relatório de Pré-Fatura
Tipo	Caracter
Tamanho	Grupo 090
Decimal	0

Grupo	GFER093
Ordem	
Pergunte	Conciliação Contábil
Tipo	Caracter
Tamanho	Grupo 090
Decimal	0

Grupo	GFEA111
Ordem	
Pergunte	Exportar Pré-Fatura
Tipo	Caracter
Tamanho	Grupo 090
Decimal	0

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	[X6_VAR]
Tipo	Tipo do parâmetro
Cont. Por.	Conteúdo padrão
Descrição	
Descrição	[X6_DESCRIC]

Procedimento para Utilização

1. Altere a numeração do grupo e valide se os programas respeitam esta nova numeração.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWK - Movimentos Contábeis da Pré-Fatura GWJ - Pré-Fatura GWF - Cálculo Frete
Rotinas Envolvidas	GFEA056 - Envio de Pré-Fatura GFEA057 - Confirmar / Cancelar Pré-Fatura GFEA070B - Fatura e Pré-Fatura GFER055 - Relatório de Pré-Fatura GFER093 - Conciliação Contábil GFEA111 - Exportar Pré-Fatura
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®