

Parâmetro para Validação do Purchase Order com Câmbio Antecipado MV_EIC0059

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Import Control – P11		
Chamado	: TSMHQ0	Data da publicação	: 16/06/15
Países	: Todos	Bancos de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UITSMHQ0**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi criado o parâmetro MV_EIC0059 que permite a validação da alteração do Purchase Order, não permitindo a alteração dos campos Qtde Pedida (W3_QTDE) e Preço Unit. (W3_PRECO) quando o processo possuir câmbio antecipado liquidado.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICPO400.PRW e UITSMHQ0.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITSMHQ0.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UITSMHQ0** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UITSMHQ0** campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/05/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de **Parâmetro** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EIC0059
Tipo	L
Descrição	Não permite alterar o valor e quantidade do P.O quando possuir o câmbio antecipado liquidado.
Valor Padrão	.F.

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Aplicar o update U_UITSMHQ0.
- Habilitar o parâmetro MV_EIC0059 = .T. e MV_PG_ANT = .T.
- Possuir uma Solicitação de Importação.
- Possuir um Purchase Order com condição de pagamento antecipado 30% e 70% pós-embarque.
- Possuir um câmbio antecipado para o P.O e efetuar a liquidação.

Sequência 01

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações / Purchase Order / Manutenção”, selecione o processo e clique em Alterar.
2. Clique em Salvar.
3. Na tela de “Seleção de Itens”, dê um duplo clique na linha do item para abrir as informações .
4. Altere o valor dos campos Qtde Pedida (W3_QTDE) , Preço Unit. (W3_PRECO) e clique em Salvar.
5. Observe que o sistema exibiu a mensagem “Processo possui câmbio antecipado liquidado, não será permitida alteração de quantidade e valor” e não permitiu prosseguir com a gravação do processo.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SX6 – Parametros.
Rotinas Envolvidas	EICPO400 – Manutenção de P.O.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux