

Histórico de Movimentação de Auditoria

Produto	: Microsiga Protheus® Versão 11 - Plano de Saúde		
Requisito	: 001470	Data da publicação	: 04/01/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos os Relacionais

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSAZ**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Auditoria por procedimento (PLSA790)** com a criação da opção **Histórico**, para visualizar o histórico dos movimentos de auditoria ao incluir um parecer. A nova tela de histórico será chamada também na opção **Movto. Aud.**, localizado também na rotina **Auditoria por procedimento (PLSA790)**.

Foi implementada também a reformulação dos campos de mensagem da tela de inclusão de parecer. Foram trocados os 5 campos anteriores Mensagem(BVX_MSG01), Mensagem (BVX_MSG02), Msg. Geral (BVX_MSG03), Observação (BVX_MSG04) e Mensagem (BVX_MSG05) pelo novo campo Mensagem (BVX_MSG).

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o **UPDPLSAZ** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UPDPLSAZ** (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA` e dos dicionários de dados SXs `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDPLSAZ** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDPLSAZ** seja igual ou superior a **21/12/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDPLSAZ

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela BVX – Auditoria Medica:

Campo	BVX_MSG01
Tipo	C - Caracter
Tamanho	64
Decimal	0
Formato	@C
Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	BVX_MSG02
Tipo	C - Caracter
Tamanho	64
Decimal	0
Formato	@C
Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	BVX_MSG03
Tipo	C - Caracter
Tamanho	64
Decimal	0
Formato	@C
Título	Msg. Geral
Descrição	Msg. Geral
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	BVX_MSG04
Tipo	C - Caracter
Tamanho	64
Decimal	0
Formato	@C
Título	Observação
Descrição	Observação
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	BVX_MSG05
Tipo	C - Caracter
Tamanho	64
Decimal	0
Formato	@C
Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não

Browse	Não
---------------	-----

! Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **BVX – Auditoria Medica:**

Campo	BVX_MSG
Tipo	M - Memo
Tamanho	80
Decimal	0
Formato	@C
Título	Mensagem
Descrição	Mensagem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não

! Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Auditoria/Por Procedimento (PLSA790)**.
- Informe o período desejado.
- Serão exibidos os procedimentos que estão em auditoria.
- Clique duas vezes sobre um procedimento para incluir um novo parecer.
- Na tela de inclusão de parecer o novo campo de mensagem (BVX_MSG) será exibido.
- Clique no botão "Histórico" para exibir a tela com os históricos de movimentação.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BVX – Auditoria Medica
Funções Envolvidas	PLSA790 – Auditoria de contas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®