

Ajuste na validação do campo YG_FABRICA

Produto	: Microsiga Protheus® Easy Import Control M11		
Chamado/Requisito	: TGLDM8	Data da publicação	: 16/01/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITGLDM8**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada ajuste na validação do campo **Fabricante (YG_FABRICA)** na rotina **Registros no Ministério (EICA200)** para que o Sistema respeite e valide quando o usuário informar um fabricante que encontra-se bloqueado.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICCAD00.PRW, UITGLDM8.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITGLDM8**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UITGLDM8** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UITGLDM8** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **10/01/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SYG - Registro no Ministério**:

Campo	YG_FABRICA
Val. Sistema	ExistCpo('SA2', M->YG_FABRICA+M->YG_FABLOJ) .AND. Ca200Val()
F3	FABLOJ



O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **SYG - Registro no Ministério**:

Campo	YG_FABRICA
Sequência	001
Regra	SA2->A2_NREDUZ
Campo Domínio	YG_NOMFABR
Tipo	Primário
Posiciona?	Sim
Tabela	SA2
Ordem	1
Chave	xFilial("SA2")+M->YG_FABRICA+If(nModulo==17 .Or. nModulo==29,EicRetLoja("M","YG_FABLOJ"),"")
Proprietário	S

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Requisito

- Possuir 2 fabricantes com o mesmo código e lojas diferentes.
- O primeiro registro de fabricante deve estar bloqueado.

Sequencia 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Tabelas/Registro Minist (EICA200)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os dados da capa, no campo **Fabricante (YG_FABRICA)** clique na lupa de pesquisa.
4. Selecione o segundo fabricante e clique em **Ok**.
5. Note que os campos **Loja Fa. (YG_FABLOJ)** e **Nome Fabric. (YG_NOMFABR)** são preenchidos automaticamente de forma correta. Preencha os campos e clique em **Confirmar**.

O registro é exibido em tela.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SYG – Registro no Ministério
Funções Envolvidas	EICA200 – Manutenção de Registros no Ministério
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®