

Prefixo dos títulos de Atendimento

Produto	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11	Data da publicação	:	18/01/13
Chamado	:	TGLK13	Banco(s) de Dados	:	Todos
País(es)	:	Todos			

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIDG**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**, que consiste na criação do parâmetro **MV_PTITVEI**, para informar ao sistema qual o prefixo a ser utilizado nos títulos a receber no momento em que o atendimento for pré-aprovado ou aprovado. Desta maneira, é possível saber de qual filial se originaram títulos de atendimento através do seu prefixo.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o **UPDVEIDG** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o UPDVEIDG (diretório **\PROTHEUS_DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDVEIDG** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDVEIDE** seja igual ou superior a **11/01/13**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_PTITVEI
Tipo	Caractere
Descrição	Prefixo dos Títulos de Veículos quando gerados na Pré-Aprovação ou Aprovação do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_TITATEN
Tipo	Caractere
Cont. Por.	2
Descrição	Momento da Geração dos Títulos no Atendimento. 0=Finalização, 1=Pré-Aprovação, 2=Aprovação.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PTITVEI
Tipo	Caractere
Cont. Por.	F01
Descrição	Prefixo dos Títulos de Veículos quando gerados na Pré-Aprovação ou Aprovação do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.

Importante

Para a correta utilização do conceito do parâmetro **MV_PTITVEI**, é necessário que seja criado um parâmetro para cada filial existente no sistema. Além disso, o conteúdo de cada parâmetro deve ser único, ou seja, não pode haver conteúdo de parâmetros iguais para filiais diferentes.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações/Mov Atendimento/Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**.
2. Inclua um atendimento e avance até seu status ficar como **Aprovado**.
3. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/Contas a Receber/Contas a Receber (FINA040)**.
4. Verifique que foi gerado o título referente ao atendimento aprovado anteriormente com o prefixo preenchido de acordo com o conteúdo do parâmetro **MV_PTITVEI**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VV0 – Saídas de Veículos VVA – Itens das Saídas de Veículos SE1 – Contas a Receber
Funções Envolvidas	VEIXA018 – Atend. Modelo 2 FINA040 – Contas a Receber
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®