

## Criação do parâmetro MV\_EIC0026

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® <i>Easy Import Control</i> P11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TGTWPI	<b>Data da publicação</b>	: 07/03/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UITGTWPI**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado o parâmetro **MV\_EIC0026** que define se o IPI irá compor a base do IPI em um processo de **Conta e Ordem** neste módulo.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é imperativo aplicar **previamente** o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICCO100.PRW, EICDI154.PRW, EICAP100.PRW, EICPO570.PRW, EICPO400.PRW** e **UITGTWPI.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITGTWPI**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U\_UITGTWPI** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UITGTWPI** no campo Programa Inicial.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **01/03/13**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:
2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
<b>Informações</b>	
<b>Nome</b>	MV_EIC0026
<b>Tipo</b>	L
<b>Cont. Por.</b>	.T.
<b>Descrição</b>	
<b>Descrição</b>	Define se o IPI ira compor a base do IPI no processo de Conta e Ordem.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Pré-Requisitos:

- Configure o parâmetro MV\_EIC0026 com o conteúdo .T..
  - É necessário possuir um processo configurado para **Conta e Ordem** preparado para a NF de transferência.
1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse a rotina **Atualizações/ Desembaraço/ NF Transferência (EICCO100)**.
  2. Posicione o cursor no processo cadastrado e clique em **Valores NFT**.
  3. Note que na base do IPI não irá compor o valor do IPI.

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SX6 - Tabela de Parâmetros
<b>Funções Envolvidas</b>	EICCO100 – NF de Transferência
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®