

Adequação de Romaneio de Carga e Campo Filial

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TEOEH3
Data da criação	: 02/04/2012	Data da revisão	: 17/04/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Melhoria para alteração nos campos GW1_FILIAL, GW2_FILIAL, GW3_FILIAL, GW4_FILIAL, GWJ_FILIAL quanto a possibilidade de alteração pelo cliente e alteração para retirada de “Nr Região de?” e “Nr Região até?” do filtro de documento de carga na tela de romaneio de carga.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador U_GFE11527 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11527 no campo Programa Inicial, ou utilize o programa U_GFEUMAN que mostra os compatibilizadores disponíveis, então selecionar o U_GFE11527.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 13/03/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_GFE11527().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

1 – Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- GW1_FILIAL

Título	Filial do Sistema
Descrição	Filial
Reservado	'À

- GW2_FILIAL

Título	Filial do Sistema
Descrição	Filial
Reservado	'À

- GW3_FILIAL

Título	Filial do Sistema
Descrição	Filial
Reservado	'À

- GW4_FILIAL

Título	Filial do Sistema
Descrição	Filial
Reservado	'À

- GWJ_FILIAL

Título	Filial do Sistema
Descrição	Filial
Reservado	'À

2 – Alterações de perguntas no arquivo SX1

- GFEA050

Grupo	Pergunta	Ordem	Variável	Deletado
GFEA050	Série de?	01	MV_PAR01	
GFEA050	Série até?	02	MV_PAR02	
GFEA050	Número Docto de?	03	MV_PAR03	
GFEA050	Número Docto até?	04	MV_PAR04	
GFEA050	Nr Região de?	05	MV_PAR05	Sim
GFEA050	Nr Região até?	06	MV_PAR06	Sim
GFEA050	Cidade Destino de?	05	MV_PAR05	
GFEA050	Cidade Destino até?	06	MV_PAR06	
GFEA050	Destinatário de?	07	MV_PAR07	
GFEA050	Destinatário até?	08	MV_PAR08	
GFEA050	Transportador de?	09	MV_PAR09	
GFEA050	Transportador até?	10	MV_PAR10	
GFEA050	Tipo Docto de?	11	MV_PAR11	
GFEA050	Tipo Docto até?	12	MV_PAR12	
GFEA050	Data prev Saída de?	13	MV_PAR13	
GFEA050	Data prev Saída até?	14	MV_PAR14	
GFEA050	Data Emissão de?	15	MV_PAR15	
GFEA050	Data Emissão até?	16	MV_PAR16	

Procedimento para Utilização

- 1 - Acessar o frete embarcador
- 2 - Acessar a opção Atualizações>Movimentação>Expedição/Recebimento>Romaneios de Carga
- 3 - Acessar as ações relacionadas e então Doc. Carga
- 4 - Abrir o filtro e verificar que não há mais os campos Nr Região de? E Nr Região até?

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW1 – Documentos de Carga GW2 – Contratos com Autônomos GW3 – Documentos de Frete GW4 – Doctos Carga dos doctos Frete GWJ – Pre-faturas de Frete
Rotinas Envolvidas	GFEA050A – Romaneios de Carga
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000004158/2012